

VIZO WiFi 萬用iR遙控器 使用手冊

VZ-101IR



WiFi萬用iR遙控器將取代個別電視、冷氣、風扇等遙控器，成為您的智能紅外線遙控中心。

請在使用前詳閱使用手冊，並妥善收好以備未來之需。

產品介紹



⚠ 注意！使用時請正面朝外

產品規格

輸入電壓：DC 5V/1A

Wi-Fi標準：2.4GHz

紅外線頻率：38KHz

紅外線範圍：≤ 8公尺

工作溫度：0°C - 50°C

工作濕度：≤85%RH

尺寸：50x50x19mm

材質：ABS

如何設定

1.使用手機掃描二維條碼,或是在Google Play商店、APP商店搜尋「弈碩智能」下載APP使用。



弈碩智能



2. 於APP登入首頁點選“註冊①”。



輸入電子信箱並點“選獲取驗證碼②”
完成註冊。



或進入“登錄③”。



可透過“Facebook或Apple ID④”
第三方登入。



3.將萬用iR遙控器插上電源後，請確認正面的“藍燈是否開始快閃⑤”，如果有即可繼續下一步，如果沒有請長按背面的配網鍵直至藍燈開始快閃。



將手機連網到家用WiFi，並開啟藍芽，點選右上角“+⑥”新增設備。



系統將自動掃描到待添加的iR遙控器，
請點選“去添加 ⑦”



4.輸入Wi-Fi密碼，按“下一步 ⑧”
請直接點選“萬用IR遙控器 ⑨”
完成添加設備。



5. 點選“WiFi 萬用iR遙控器 ⑩”



進入設定畫面，選擇“添加 ⑪”新增遙控器。



選擇“遙控裝置類型 ⑫”，例如：電視，選擇電視後再選擇品牌。



請將「萬用遙控器」對準電視，於APP上按“電源鍵 ⑬”進行匹配，若可以成功啟動電視電源，就選擇“能控制 ⑭”，若無法啟動，點選“不能控制 ⑮”，直到可以成功啟動為止。



請將「萬用遙控器」對準電視，於APP上嘗試按3個按鍵以上進行匹配，若APP的按鍵可以匹配，就選擇“能控制 16”，若無法匹配成功，點選“不能控制 17”，直到可以匹配成功為止。



6.若無找到要遙控的裝置品牌或裝置類型，可選擇“自定義學習 18”自學紅外線碼。




請將萬用遙控器對準被學習遙控器，
“距離約3CM ①9”。



進入學習狀態後，請短按“要學習的按鍵 ②0”。
對準裝置中心，按下被學習遙控器相同位置。



偵測到紅外訊號，可輸入“按鍵名稱 21”。



點選“繼續DIY 22”，增加其他按鍵學習。



▲自學紅外線裝置控制，只能透過手機APP，無法透過語音控制。

常見問題：

1. 萬用iR遙控器，可以控制那些家電呢？

電視、風扇、冷氣...等紅外線遙控的家電。

2. 當我無法成功添加萬用iR遙控器，完成配網怎麼辦？

- 確定萬用iR遙控器的電源是開啟的。
- 請再長按背面的電源鍵5秒直到藍燈快閃。
- 確定手機與萬用iR遙控器連網同一個2.4GHz 的WiFi AP。
- 確定輸入的WiFi AP密碼是正確的以及AP連網狀態良好。
- 配網時，手機、萬用iR遙控器及AP三者間的距離盡量靠近。

3. 當我無法使用萬用iR遙控器控制家電時，我該怎麼辦？

(裝置離線時)

- 確定被遙控的家電是開機狀態。
- 確定萬用iR遙控器與被遙控的家電間無阻擋物。
- 確定萬用iR遙控器的所在位置之WiFi訊號良好。
- 重新啟動家用WiFi AP。
- 將萬用iR遙控器電源重拔插，並重新連網。

4. 我可以透過3G/4G/5G網路控制家電嗎？

第一次添加萬用iR遙控器時，需要搭配2.4GHz的WiFi，並且手機與萬用iR遙控器需連同一個WiFi AP。之後配網綁定成功後，就可以透過3G/4G/5G控制家電了。



感謝您選用弈碩智能產品



VIZO官方Line



VIZO官網

NCC認證：☎ CCAH19LP2380T2

06 - 312 - 5760 | 0958 - 198 - 919

台灣台南市永康區復華五街55巷17號

VIZO 弈碩科技股份有限公司